

CWE/14-50-MVS



本製品は、フリスト式外導を剥ぎ取る専用工具となります。

外導外径14～50mmに適用し、幅広い電圧とケーブルサイズに1台で適用します
円周、らせん、縦方向の3タイプのカットが可能、ストッパー付き

工具の特徴

- ・フリスト式外導の剥ぎ取りが可能
- ・外径14-50mmと幅広い電圧・サイズに適用
- ・外導厚み最大1.4mmに適用
- ・ダイヤルで0.1mm単位厚み調整
- ・円周、らせん、縦切断と3つの切断方法が可能
- ・ストッパーMVSで正しい位置で切断可能
- ・替刃オプションあり

※注意事項

- ・本工具外導はフリスト式のみ適用します
- ・外導端部10mmの剥ぎ取り限界長があります

交換部品(別売)

品番	用途
LS-CD6	替刃 (CWE/14-60用)
MVS	ストッパー

外導剥ぎ取り
CWE/14-60



ストッパー
MVS(セット品)



品番及びサイズ等

品番	適用径 (外導)	製品サイズ				製品梱包
		全長	横幅	高さ	重量	
CWE/14-50-MVS	14 - 50 mm	150mm	80mm	48mm	0.67kg	箱入

※フランスのALROC社が製造しています、修理及びメンテナンスは日本国内では対応していません。

適合の目安

型番	外導外径 : mm	CVケーブル電圧/適用公称断面積mm ²			
	適用径	6KV	11KV	22KV	33KV
CWE/14-50	14-50	38-1000	60-800	60-600	60-500

※ケーブル外径は、メーカーケーブル便覧を参照しています、実際の適用はケーブルの仕様書でご確認下さい
外導の厚みは0.9mmとして算出しています

※記載のケーブル以外にも、外導の外径が適用範囲であればご使用いただけます



製造者
ALROC SAS(アルロック)
FRANCE(フランス)
www.alroc.fr



日本輸入販売元
株式会社 北海道ダイエィテック
札幌市西区発寒8条14丁目516-293
TEL011-667-1020
info@h-det.com